

تحلیل ارتعاشات پوسته های مخروطی ناقص سهفازی پلیمر-نانو پلاکت گرافنی-الیاف مستقر بر یک بستر الاستیک

> امیرحسین یوسفی'، حسین امیرآبادی' و فرهاد کیانی"* ۱– گروه مهندسی عمران، واحد شاهینشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهینشهر، ایران ۲– گروه مهندسی مکانیک، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران ۳– گروه مهندسی مکانیک، واحد شاهینشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهینشهر، ایران

> > (دریافت مقاله: ۱/۰۴/۱۰ – دریافت نسخه نهایی: ۱۲۰۸/۰۲۲)

چکیده- در این مقاله یک حل نیمه تحلیلی برای مطالعهی ارتعاشات آزاد پوستههای مخروطی کامپوزیتی سهفازی تقویتشده با نانوپلاکتهای گرافنی و الیاف شیشهای، مستقر بر یک بستر الاستیک ارائه میشود. پوستهی مخروطی بر اساس تئوری تغییرشکل برشی مرتبه اول مدلسازی می گردد و رفتار بستر الاستیک که پوسته را احاطه کرده است بر اساس مدل پاسترناک^۳ تخمین زده می شود. به منظور محاسبه خواص مکانیکی مؤثر ساختار سهفازی پلیمر-نانوپلاکت گرافنی-الیاف در کنار قانون اختلاط از مدل هالپین-تسای^۴ و روابط میکرومکانیکی استفاده می شود. معادلات حاکم و شرایط مرزی متناظر با بهره گیری از اصل هامیلتون⁶ استخراج می شوند، پس از ارائهی یک حل دقیق در راستای پیرامونی پوسته با استفاده از توابع مثلثاتی مناسب، یک حل تقریبی در راستای طولی پوسته با استفاده از روش مربعات دیفرانسیلی^۶ ارائه می شود. فرکانس های طبیعی پوسته در مودهای ارتعاشی گوناگون و شکل مودهای متناظر برای شرایط مرزی مختلف از روش مربعات دیفرانسیلی^۶ ارائه می شود. فرکانس های طبیعی پوسته در مودهای ارتعاشی گوناگون و شکل مودهای متناظر برای شرایط مرزی مختلف شامل ترکیبات مختلفی از لبههای گیردار، ساده و آزاد در دو لبهی پوسته استخراج می شوند. پس از تأیید همگرایی حل عددی انجام شده در راستای طولی و سنجش میزان اعتبار نتایج ارائهشده، تأثیر مشخصات گوناگون بر روی فرکانس های طبیعی مورد شکل مودهای متناظر روی فرایس مدانی طولی و سنجش میزان اعتبار نتایج ارائه شده، تأثیر مشخصات گوناگون بر روی فرکانس های طبیعی مورد شرایط مرزی در دو لبهی پوسته اشاره نموان به عدد موج پیرامونی، زاویه نیمرأس مخروط، کسر جرمی الیاف، کسر جرمی نانوپلاکتهای گرافنی و شرایط مرزی در دو لبهی پوسته اشاره نمود.

واژههای کلیدی: ارتعاشات آزاد، ساختارهای سهفازی، پوستهی مخروطی ناقص، نانوپلاکتهای گرافنی، بستر پاسترناک.

Free Vibration Analysis of Polymer/Graphene Nanoplatelet/Fiber Truncated Conical Shells Embedded in an Elastic Foundation

A. H. Yousefi¹, H. Amir Abadi² and F. Kiani^{3*}

Department of Civil Engineering, Shahinshahr Branch, Islamic Azad University, Shahinshahr, Iran.
 Department of Mechanical Engineering, Abadeh Branch, Islamic Azad University, Abadeh, Iran.
 Department of Mechanical Engineering, Shahinshahr Branch, Islamic Azad University, Shahinshahr, Iran.

Abstract: In this paper, a semi-analytical solution is presented for the free vibration analysis of a three-phase polymer-based truncated conical shell reinforced with Graphene NanoPlatelets (GNPs) and glass fibers, embedded in an elastic foundation. The

* : مسئول مكاتبات، پست الكترونيكي:kiani@shaiau.ac.ir

conical shell is modeled based on the First-order Shear Deformation Theory (FSDT), and the elastic foundation is modeled using the Pasternak model. The effective mechanical properties of the three-phase polymer/GNP/fiber composite are estimated utilizing the rule of mixture, Halpin-Tsai model, and the micromechanical relations. The set of the governing equations and associated boundary conditions are derived using Hamilton's principle, and are solved analytically in the circumferential direction using trigonometric functions and numerically in the meridional direction via the Differential Quadrature Method (DQM). The natural frequencies and corresponding mode shapes are derived for various boundary conditions, including different combinations of clamped, simply supported, and free edges at both ends of the shell. Convergence of the presented numerical solution is examined, the accuracy of the presented results is confirmed, and the effects of various parameters on the natural frequencies of the shell are investigated including the circumferential wave number, semi-vertex angle of the cone, weight fraction of the fibers, weight fraction of the GNPs, and the boundary conditions.

Keywords:	Free	vibration;	Three-phase	structures;	Truncated	conical	shell;	Graphene	nanoplatelet	(GNPs);	Pasternak
foundation.											

کار نیروهای خارجی ناپایستار	W _{n.c.}	ماتریس ضرایب وزنی متناظر برای مشتق اول	[A]
جابجایی سطح میانی پوسته در راستای z	W	شعاع کوچک پوسته	а
حجم پوسته	V	ماتریس ضرایب وزنی متناظر برای مشتق دوم	[B]
كسر حجمي الياف	$V_{\rm F}$	شعاع بزرگ پوسته	b
کسر حجمی زمینه پلیمری	V_{M}	مدول الاستيسيته	Е
كسر حجمي نانوپلاكت گرافني	V_{GNP}	مدول برشی	G
كسر جرمي الياف	\mathbf{W}_{F}	ضخامت پوسته	h
کسر جرمی نانوپلاکت گرافنی	W_{GNP}	ضخامت نانوپلاکت گرافنی	h_{GNP}
پهناي نانوپلاکت گرافني	WGNP	لختی انتقالی (جرم) و لختی دورانی پوسته بر واحد سطح	I ₂ و I ₀
	علائم يوناني	ماتریس سفتی	[K]
زاويه نيمرأس مخروط	α	ضريب تصحيح تنش برشى	ks
مولفههای برشی تانسور کرنش	γ _{ij}	ضريب الاستيك بستر	$\mathbf{k}_{\mathbf{w}}$
عملگر تغييرات (وريشن)	δ	ضريب الاستيک بستر در شکل ب <i>دو</i> ن بعد	$\mathbf{k^{*}_{w}}$
مولفههای عمودی تانسور کرنش	ε _{ij}	ضريب برشى بستر	\mathbf{k}_{p}
فرکانس طبیعی پوسته در شکل بدون بعد	λ	ضریب برشی بستر در شکل بدون بعد	$\mathbf{k}^{*}{}_{\mathrm{p}}$
نسبت پواسون	ν	طول پوسته	L
چگالی	ρ	طول نانوپلاکت گرافنی	l_{GNP}
تانسور تنش	σ_{ij}	ماتریس جرم	[M]
چرخش حول محورهای 0 و x	$φ_{\theta}$ و $φ_x$	تعداد نقاط شبکه در حل به روش مربعات دیفرانسیلی	Ν
فركانس طبيعي	ω	عنوان عدد موج پیرامونی	n
الانويس ها	زيرنويس،ها و ب	سطح پوسته	S
نقاط مرزى	b	بردار جابجایی کل	{s}
نقاط میانی	d	انرژی جنبشی	Т
خواص مكانيكي الياف	F	ماتریس شرایط مرزی	[T]
خواص مکانیکی ساختار دو فازی پلیمر-نانوپلاکت گرافنی	GM	انرژی کرنشی پوسته	U_s
خواص مكانيكي نانوپلاكت گرافني	GNP	انرژی پتانسیل بستر	U_{f}
خواص مکانیکی زمینه پلیمری	М	جابجایی سطح میانی پوسته در راستای X	u
ترتیب فرکانس های طبیعی در راستای طولی	m	جابجایی راستاهای X، Y و Z	u ₂ ،u ₁ و u ₃
		جابجایی سطح میانی پوسته در راستای $ heta$	v

فهرست علائم

روش های عددی در مهندسی، سال ۴۲، شماره ۲، زمستان ۱۴۰۲

۱ – مقدمه

مشخصههاي مكانيكي منحصربهفرد نانويلاكتهاي گرافني مانند مدول الاستیسیتهی بسیار بالا (نزدیک به ۵ برابر فولاد) و چگالی بسیار پایین (در حدود آب) کاربرد این دسته از مواد را به عنوان گزینهای جذاب برای تقویت سازهها افزایش داده است. از دیگر مشخصههای نانوپلاکتهای گرافنی میتوان به اين موارد اشاره نمود كه تقويت سازهها با اين نوع از تقویتکنندهها بهمیزان قابل توجهی استحکام نهایی و چقرمگی شکست را افزایش میدهد و نرخ رشد ترک به ازای هر سیکل از بارگذاری متناوب در سازه را کاهش میدهد که این مشخصه منجر به بهبود رفتار سازه در مواجهه با بارگذاری دینامیکی و تحمل پديده خستگي مي شود [1]. مشخصات منحصربه فرد یادشده برای نانوپلاکتهای گرافنی محققین بسیاری را به انجام تحقیق در مورد تأثیر این دسته از تقویتکنندهها بر روی مشخصات مکانیکی سازهها ترغیب نموده است. با استفاده از روش اجزا محدود، تام و همکاران [۲] یک تحلیل غیرخطی برای خمش استاتیکی تیرهای ترکدار تقویتشده با نانوپلاکتهای گرافنی زیر میدان حرارتی ارائه نمودند. آنها نتیجه گرفتند که توزیع نانوپلاکتهای گرافنی در نزدیکی سطوح زیرین و بالایی تیر به میزان قابلتوجهی خیز تیر را کاهش میدهد. افشاری و ادب [۳] تئوری شبهسهبعدی ورقها را بهکار گرفتند و با استفاده از روش ناویر حلهای دقیقی را برای تحلیلهای کمانش و ارتعاشات آزاد ورقهای ضخیم تقویتشده با نانوپلاکتهای گرافنی ارائه نمودند. آنها نتیجه گرفتند که با هدف افزایش هر چه بیشتر بار بحرانی و فرکانس،های طبیعی ورق بهتر است که نانوپلاکت،های گرافنی در نزدیکی سطوح زیرین و بالایی ورق توزیع شوند. مطالعه تجربی تأثیر استفاده از نانوپلاکتهای گرافنی بر پاسخ دینامیکی ورق،های کامپوزیتی به بارگذاری ضربهای توسط الماراکبی و همکاران [۴] مورد بررسی قرار گرفت. آنها نشان دادند که بهرهگیری از نانوپلاکتهای گرافنی به شکل قابلتوجهی قابلیت ورقهای کامپوزیتی را در جذب انرژی بهبود میبخشد. افشاری

[۵] تاثیر نانوپلاکتهای گرافنی را بر ارتعاشات پوستههای مخروطی دوار بررسی نمود. او نتیجه گرفت که به منظور بهبود اثر تقویتکنندگی نانوپلاکتهای گرافنی بهتر است از نانوپلاکتهای گرافنی با سطح بزرگتر و ضخامت کمتر استفاده شود. شه و همکاران [۶] به تحلیل ارتعاشات آزاد میکروتیرهای خميده تقويتشده با نانوپلاكتهاي گرافني پرداختند. آنها تأثير مشخصات هندسی تیر و کسر جرمی نانوپلاکتهای گرافنی بر روی فرکانس،های طبیعی میکروتیرهای خمیده را مورد بررسی قرار دادند. هووانگ و همکاران [۷] به مطالعهی رفتار دینامیکی غیرخطی ورقهای موجدار تقویتشده با نانوپلاکتهای گرافنی مستقر بر بستر الاستیک پرداختند. أنها پاسخ غیرخطی ورق با تکیهگاههای ساده را زیر شرایط گوناگون ارائه نمودند. با انجام یک تحلیل سهبعدی، لیو و همکاران [۸] حل های دقیقی را برای تحلیل خمش استاتیکی و ارتعاشات آزاد پوستههای کروی تقویتشده با نانوپلاکتهای گرافنی ارائه نمودند. در تحلیل خمش استاتیکی، آنها دریافتند که با هدف کاهش خیز استاتیکی پوسته بهتر است نانوپلاکتهای گرافنی در نزدیکی سطوح داخلی و خارجی پوسته توزیع شوند، اما برای کاهش شدت تنش در پوسته بهتر است کسر جرمی نانوپلاکتهای گرافنی در نزدیکی سطح داخلی کاهش و در نزدیکی سطح بیرونی افزایش یابد. در تحلیل ارتعاشات آزاد نیز آنها نتیجه گرفتند که به منظور افزایش فرکانس های طبیعی، انتخاب بهترین الگوی توزیع برای نانوپلاکتهای گرافنی بهشدت به مود ارتعاشی بستگی دارد. ژانگ و همکاران [۹] به تحلیل ارتعاشات اجباری و به شکل خاص، پاسخ ضربه برای پنلهای دوانحنایی^۷ تقویتشده با نانوپلاکتهای گرافنی پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که با تقویت پنل به کمک نانوپلاکتهای گرافنی، انرژی وارد شده به پنل در اثر ضربه در مدت زمان کمتری جذب می شود.

هرچند مشخصات مکانیکی مطلوب نانوپلاکتهای گرافنی منجر به بهبود قابلتوجه رفتار مکانیکی سازهها میشود، اما با توجه به قیمت بالای این نوع از تقویتکنندهها، استفاده از آنها تا هر مقدار دلخواه از نظر اقتصادی توجیهپذیر نمیباشد. از

همینرو، در سالهای اخیر برخی از محققین استفاده از

ساختارهای سهفازی را پیشنهاد نمودهاند که شامل زمینه پلیمری

تقویتشده با نانوپلاکتهای گرافنی و در کنار آنها الیاف

همکاران مورد بررسی قرار گرفت [۱۶]. آنها کسر جرمی الیاف و نانوپلاکتهای گرافنی را در لایههای مختلف ورق به گونهای بهینهسازی نمودند که فرکانس اصلی ورق تا حد ممکن افزایش یابد و بیشترین تقویتکنندگی از سوی هر دو فاز تقویتکننده حاصل گردد.

بررسیهای انجام شده توسط نویسندگان این مقاله نشان میدهد که تحلیل ارتعاشات پوستههای مخروطی کامپوزیتی تقویت شده با نانوپلاکتهای گرافنی و الیاف مورد بررسی قرار نگرفته است. از همین رو، پژوهش پیش رو به تحلیل ارتعاشات آزاد پوستههای مخروطی کامپوزیتی ساخته شده از ساختار سهفازی پلیمر-نانوپلاکت گرافنی-الیاف در حالی که توسط یک بستر الاستیک احاطه شده اختصاص یافته است. پس از تأیید همگرایی و سنجش اعتبار نتایج بدست آمده، تأثیرات مشخصههای مختلفی همچون عدد موج پیرامونی، زاویه نیم رأس مخروطی، کسر جرمی الیاف، کسر جرمی نانوپلاکتهای گرافنی و شرایط مرزی بر روی فرکانس های طبیعی مورد بررسی قرار می گیرند.

۲- معادلات حاکم

در این بخش، ابتدا هندسه ی مسأله مورد بررسی تشریح می شود، سپس مشخصات مکانیکی مؤثر محاسبه می شوند و در نهایت معادلات حاکم بر ارتعاشات آزاد پوسته و شرایط مرزی متناظر استخراج می شوند. شکل (۱) یک پوسته ی مخروطی ناقص با شعاع کوچک ۵ شعاع بزرگ b، طول L، زاویه نیم رأس α و ضخامت h که با یک بستر الاستیک احاطه شده را نشان می دهد. در صورتی که راستای الیاف در لایه های پوسته مقداری مخالف صفر و نود درجه باشد، با حذف جفت شدگی بین کشش و برش رابطه مؤلفه های تانسور تنش (آیσ) با تانسور کرنش (آیه) در حالت تنش صفحه ای (0=σ_{zz}) به شکل زیر می باشد (آروزه) یا ای

$$\begin{cases} \sigma_{xx} \\ \sigma_{\theta\theta} \\ \sigma_{xz} \\ \sigma_{\sigma_{\thetaz}} \end{cases} = \begin{bmatrix} \bar{Q}_{11} & \bar{Q}_{12} & 0 & 0 & 0 \\ \bar{Q}_{12} & \bar{Q}_{22} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \bar{Q}_{66} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k_{s}\bar{Q}_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & k_{s}\bar{Q}_{44} \end{bmatrix} \begin{cases} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{\theta\theta} \\ \gamma_{x\theta} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{\theta z} \end{cases} , \quad (1)$$

شیشهای یا کربنی می باشد. الیاف شیشهای یا کربنی در مقایسه با نانوپلاکتهای گرافنی از مشخصههای مکانیکی ضعیفتری برخوردارند، اما قیمت ارزانتری نیز دارند و بههمین دلیل استفاده از دو نوع تقویتکننده می تواند گزینههای بیشتری را در اختیار طراح قرار دهد تا با توجه به هزینه تمامشده و اهداف مدنظر از طرح خود بتواند طرح مطلوبي را ارائه نماید. البته نوع دیگری از ساختارهای سه فازی نیز در سال های اخیر مورد توجه محققين قرار گرفتهاند كه شامل زمينه پليمرى تقويتشده با نانولولههای کربنی و در کنار آنها الیاف شیشهای یا کربنی میباشد. تحقیقاتی نسبتا گسترده بر روی رفتار مکانیکی سازههای ساخته شده از این مواد صورت گرفته است [۱۳– ۱۰]. با توجه به بهروز بودن موضوع، مطالعات چندانی بر روی رفتار مكانيكى ساختارهاى سەفازى پليمر-نانوپلاكتگرافنى-الیاف انجام نشده است و تعداد محدودی پژوهش در این زمینه یافت میشود. رفیعی و همکاران [۱۴] به بررسی غیرخطی خمش، پساکمانش^ حرارتی و ارتعاشات تیرهای ساختهشده از ساختار سەفازى پليمر-نانوپلاكتگرافنى-الياف پرداختند. آنها دریافتند که افزودن نانوپلاکتهای گرافنی منجر به کاهش خیز استاتیکی و افزایش فرکانس،های طبیعی تیر میشود اما پایداری

استاتیکی و افزایش فرکانسهای طبیعی تیر میشود اما پایداری حرارتی آن را کاهش می دهند. کرمی اصل و همکاران [۱۵] به تحلیل ارتعاشات غیرخطی نانوپوستههای استوانهای کامپوزیتی چندلایه ساخته شده از ساختار سهفازی پلیمر-نانوپلاکت گرافنی –الیاف در برخی لایه ها و ساختار سهفازی پلیمر –نانولوله کربنی –الیاف در برخی دیگر از لایه ها پرداختند. آنها دریافتند که هر چه نانوپلاکتهای گرافنی و نانولوله های کربنی^۹ در فاصله دورتری از سطح میانی نانوپوسته قرار گیرند اثر تقویت کنندگی بهتری از خود نشان می دهند و فرکانس های طبیعی نانوپوسته افزایش می یابد. تحلیل ارتعاشات آزاد و بهینه سازی ورق های کامپوزیتی ساخته شده از ساختار

سەفازى پليمر-نانوپلاكتگرافنى-الياف توسط جيوون و

نانوپلاکت گرافنی در ساختار دوفازی میباشد که میتوان آن را از رابطه زیر بر حسب کسر جرمی آنها (W_{GNP}) محاسبه نمود [۱۰]:

$$V_{\rm GNP} = \frac{1}{1 + \frac{\rho_{\rm GNP}}{\rho_{\rm M}} \left(\frac{1}{W_{\rm GNP}} - 1\right)},\tag{9}$$

کسر حجمی زمینه پلیمری نیز از رابطه بدیهی زیر قابل محاسبه است: $V_{\rm M} = 1 - V_{\rm GNP}.$ (۷)

همچنین، با توجه به رفتار همسانگرد ساختار دو فازی پلیمر-نانوپلاکت گرافنی، میتوان مدول برشی آن را از رابطه زیر محاسبه نمود:

$$G_{GM} = \frac{E_{GM}}{2(1 + v_{GM})}.$$
 (A)

با استفاده از قانون اختلاط می توان چگالی (ρ) و نسبت پواسون را در ساختار دو فازی پلیمر-نانوپلاکت گرافنی از روابط زیر بدست آورد:

$$\begin{split} \rho_{GM} &= \rho_{GNP} V_{GNP} + \rho_M V_M, \quad (9) \\ \nu_{GM} &= \nu_{GNP} V_{GNP} + \nu_M V_M, \quad (1) \\ \mu_{GM} &= \mu_{GNP} V_{GNP} + \mu_M V_M, \quad (2) \\ \mu_{M} &= \mu_{M} + \mu_M V_M, \quad (3) \\ \mu_{M} &= \mu_{M} + \mu_M V_M, \quad (3) \\ \mu_{M} &= \mu_{M} + \mu_M V_M, \quad (4) \\ \mu_{M} &= \mu_{M} + \mu_M V_M, \quad (5) \\ \mu_{M} &= \mu_{M} + \mu_M V_M, \quad (5) \\ \mu_{M} &= \mu_{M} + \mu_M V_M, \quad (5) \\ \mu_{M} &= \mu_{M} + \mu_M V_M, \quad (5) \\ \mu_{M} &= \mu_{M} + \mu_M V_M, \quad (5) \\ \mu_{M} &= \mu_{M} + \mu_M V_M, \quad (5) \\ \mu_{M} &= \mu_{M} + \mu_M V_M, \quad (5) \\ \mu_{M} &= \mu_{M} + \mu_M V_M, \quad (5) \\ \mu_{M} &= \mu_{M} + \mu_M V_M, \quad (5) \\ \mu_{M} &= \mu_{M} + \mu_M V_M, \quad (5) \\ \mu_{M} &= \mu_{M} + \mu_M V_M, \quad (5) \\ \mu_{M} &= \mu_{M} + \mu_M V_M, \quad (5) \\ \mu_{M} &= \mu_{M} + \mu_M V_M, \quad (5) \\ \mu_{M} &= \mu_{M} + \mu_M + \mu_$$

الاستیسیته و برشی و همچنین نسبتهای پواسون را در ساختار سهفازی ناهمسانگرد پلیمر-نانوپلاکت گرافنی-الیاف از روابط زیر محاسبه نمود [۱۶]:

$$E_{11} = E_{11}^{F} V_{F} + E_{GM} V_{GM},$$

$$E_{22} = \left[\frac{E_{22}^{F} + E_{GM} + \left(E_{22}^{F} - E_{GM}\right)V_{F}}{E_{22}^{F} + E_{GM} - \left(E_{22}^{F} - E_{GM}\right)V_{F}} \right] E_{GM},$$

$$\begin{split} \mathbf{v}_{12} &= \mathbf{v}_{12}^{F} \mathbf{V}_{F} + \mathbf{v}_{GM} \mathbf{V}_{GM}, \\ \mathbf{v}_{23} &= \mathbf{v}_{12}^{F} \mathbf{V}_{F} + \mathbf{v}_{GM} \mathbf{V}_{GM} \left(\frac{1 + \mathbf{v}_{GM} + \mathbf{v}_{12} \frac{\mathbf{E}_{GM}}{\mathbf{E}_{11}}}{1 - \mathbf{v}_{GM}^{2} + \mathbf{v}_{12} \mathbf{v}_{GM} \frac{\mathbf{E}_{GM}}{\mathbf{E}_{11}}} \right), \end{split} \tag{1 o)} \\ \mathbf{G}_{12} &= \mathbf{G}_{13} = \left[\frac{\mathbf{G}_{12}^{F} + \mathbf{G}_{GM} + \left(\mathbf{G}_{12}^{F} - \mathbf{G}_{GM}\right) \mathbf{V}_{F}}{\mathbf{G}_{12}^{F} + \mathbf{G}_{GM} - \left(\mathbf{G}_{12}^{F} - \mathbf{G}_{GM}\right) \mathbf{V}_{F}} \right] \mathbf{G}_{GM}, \\ \mathbf{G}_{23} &= \frac{\mathbf{E}_{22}}{2\left(1 + \mathbf{v}_{23}\right)} \end{split}$$

که در این رابطه 5/6=ks به عنوان ضریب تصحیح تنش برشی شناخته میشود [۱۸] و

$$\begin{split} & \overline{Q}_{11} = Q_{11}m_k^4 + 2\left(Q_{12} + 2Q_{66}\right)n_k^2m_k^2 + Q_{22}n_k^4, \qquad (\Upsilon) \\ & \overline{Q}_{12} = Q_{12}\left(n_k^4 + m_k^4\right) + \left(Q_{11} + Q_{22} - 4Q_{66}\right)n_k^2m_k^2, \\ & \overline{Q}_{22} = Q_{22}m_k^4 + 2\left(Q_{12} + 2Q_{66}\right)n_k^2m_k^2 + Q_{11}n_k^4, \\ & \overline{Q}_{66} = \left(Q_{11} + Q_{22} - 2Q_{12} - 2Q_{66}\right)n_k^2m_k^2 + Q_{66}\left(n_k^4 + m_k^4\right), \\ & \overline{Q}_{44} = Q_{44}m_k^2 + Q_{55}n_k^2, \quad \overline{Q}_{55} = Q_{55}m_k^2 + Q_{44}n_k^2, \end{split}$$

که در این رابطه (mk=cos(φk و (nk=sin(φk و

$$Q_{11} = \frac{E_{11}}{1 - v_{12}v_{21}}, \quad Q_{22} = \frac{E_{22}}{1 - v_{12}v_{21}}, \quad Q_{12} = v_{12}Q_{22}, \quad (\Upsilon)$$
$$Q_{44} = G_{23}, \qquad Q_{55} = G_{13}, \qquad Q_{66} = G_{12},$$

که Gij ،Eij و Vij و vij بهترتیب بیانگر مقادیر مؤثر مدول الاستیسیته، مدول برشی و نسبت پواسون در دستگاه مختصات ۲-۲-۲ میباشد (شکل ۱).

پیش از محاسبه مقادیر مؤثر مشخصات مکانیکی ساختار سهفازی پلیمر-نانوپلاکت گرافنی-الیاف، بهتر است ابتدا مقادیر مؤثر مشخصات مکانیکی برای ساختار دو فازی پلیمر-نانوپلاکت گرافنی محاسبه شوند و پس از آن، مقادیر این مشخصات در حضور الیاف محاسبه شوند. گفتنی است که در این بخش، زیرنویسها و بالانویسهای M، GNP و F بهترتیب بیانگر خواص مکانیکی در زمینه پلیمری، نانوپلاکت گرافنی و الیاف است و زیرنویس GM بیانگر خواص مکانیکی ساختار دو فازی پلیمر-نانوپلاکت گرافنی می باشد. ساختار دو فازی پلیمر-نانوپلاکت گرافنی یک رفتار همسانگرد از خود نشان می دهد و بر اساس اصل هالین-تسای مدول الاستیسیته آن از رابطه زیر محاسبه می شود [۹]:

$$E_{\rm GM} = \left(\frac{3}{8} \frac{1 + \xi_{\rm L} \eta_{\rm L} V_{\rm GNP}}{1 - \eta_{\rm L} V_{\rm GNP}} + \frac{5}{8} \frac{1 + \xi_{\rm w} \eta_{\rm w} V_{\rm GNP}}{1 - \eta_{\rm w} V_{\rm GNP}}\right) E_{\rm M}, \tag{(f)}$$

$$\begin{split} \xi_{\rm L} &= 2 \frac{l_{\rm GNP}}{h_{\rm GNP}}, \quad \xi_{\rm w} = 2 \frac{w_{\rm GNP}}{h_{\rm GNP}}, \\ \eta_{\rm L} &= \frac{\eta - 1}{\eta + \xi_{\rm L}}, \quad \eta_{\rm w} = \frac{\eta - 1}{\eta + \xi_{\rm w}}, \quad \eta = \frac{E_{\rm GNP}}{E_{\rm m}}, \end{split} \tag{(a)}$$

نانوپلاکت گرافنی هستند و V_{GNP} بیانگر کسر حجمی



شکل ۱- هندسه مسأله

که در این رابطه ا u_1 و u_2 و u_1 به v_7 ریب بیانگر مؤلفه های جابجایی در هر نقطه دلخواه در راستاهای x، θ و z هستند و u، v و wمؤلفه های متناظر جابجایی را بر روی صفحه میانی پوسته مؤلفه های متناظر جابجایی را بر روی صفحه میانی پوسته (z=0) نشان می دهند. هم چنین $x \phi = \phi \phi$ به v_7 روی صفحه میانی پوسته (z=0) نشان می دهند. هم چنین $\phi = \phi \phi$ به v_7 روی صفحه میانی پوسته $v_7 = v_7$ (z=0) نشان می دهند. هم چنین $\phi = \phi \phi$ به v_7 روی صفحه میانی پوسته $v_7 = v_7$ روی صفحه میانگر جرخش $v_8 = v_8$ (result of v_8 of v_8 (result of v_8 of v

$$\begin{split} \gamma_{\theta z} &= \frac{\partial u_2}{\partial z} + \frac{1}{r} \frac{\partial u_3}{\partial \theta} - \frac{\cos \alpha}{r} u_2, \, \gamma_{xz} = \frac{\partial u_1}{\partial z} + \frac{\partial u_3}{\partial x}, \\ \gamma_{x\theta} &= \frac{\partial u_2}{\partial x} + \frac{1}{r} \frac{\partial u_1}{\partial \theta} - \frac{\sin \alpha}{r} u_2, \end{split}$$

با جایگذاری رابطه (۱۴) در رابطه (۱۵) و 0=zzz می توان برای مؤلفههای کرنش در پوستههای کم عمق°^۱ (1≈1±z/r) به روابط زیر رسید [۲۳ و ۲۴]:

$$\begin{split} \varepsilon_{xx} &= \frac{\partial u}{\partial x} + z \frac{\partial \varphi_x}{\partial x}, \end{split} \tag{19} \\ \varepsilon_{\theta\theta} &= \frac{\sin \alpha}{r} u + \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} + \frac{\cos \alpha}{r} w + z \bigg(\frac{\sin \alpha}{r} \varphi_x + \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi_\theta}{\partial \theta} \bigg), \\ \gamma_{\theta z} &= -\frac{\cos \alpha}{r} v + \frac{1}{r} \frac{\partial w}{\partial \theta} + \varphi_{\theta}, \quad \gamma_{xz} &= \frac{\partial w}{\partial x} + \varphi_x, \\ \gamma_{x\theta} &= \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} + \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\sin \alpha}{r} v + z \bigg(\frac{1}{r} \frac{\partial \varphi_x}{\partial \theta} + \frac{\partial \varphi_\theta}{\partial x} - \frac{\sin \alpha}{r} \varphi_\theta \bigg), \\ \eta_{x\theta} &= \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} + \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\sin \alpha}{r} v + z \bigg(\frac{1}{r} \frac{\partial \varphi_x}{\partial \theta} + \frac{\partial \varphi_\theta}{\partial x} - \frac{\sin \alpha}{r} \varphi_\theta \bigg), \\ \eta_{x\theta} &= \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} + \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\sin \alpha}{r} v + z \bigg(\frac{1}{r} \frac{\partial \varphi_x}{\partial \theta} + \frac{\partial \varphi_\theta}{\partial x} - \frac{\sin \alpha}{r} \varphi_\theta \bigg), \\ \eta_{x\theta} &= \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} + \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\sin \alpha}{r} v + z \bigg(\frac{1}{r} \frac{\partial \varphi_x}{\partial \theta} + \frac{\partial \varphi_\theta}{\partial x} - \frac{\sin \alpha}{r} \varphi_\theta \bigg), \\ \eta_{x\theta} &= \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} + \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\sin \alpha}{r} v + z \bigg(\frac{1}{r} \frac{\partial \varphi_x}{\partial \theta} + \frac{\partial \varphi_\theta}{\partial x} - \frac{\sin \alpha}{r} \varphi_\theta \bigg), \\ \eta_{x\theta} &= \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} + \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\sin \alpha}{r} v + z \bigg(\frac{1}{r} \frac{\partial \varphi_x}{\partial \theta} + \frac{\partial \varphi_\theta}{\partial x} - \frac{\sin \alpha}{r} \varphi_\theta \bigg), \\ \eta_{x\theta} &= \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} + \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\sin \alpha}{r} v + z \bigg(\frac{1}{r} \frac{\partial \varphi_x}{\partial \theta} + \frac{\partial \varphi_\theta}{\partial x} - \frac{\sin \alpha}{r} \varphi_\theta \bigg), \\ \eta_{x\theta} &= \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} + \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\sin \alpha}{r} v + z \bigg(\frac{1}{r} \frac{\partial \varphi_x}{\partial \theta} + \frac{\partial v}{\partial x} \bigg) \bigg\}$$

که در این رابطه
$$V_F$$
 بیانگر کسر حجمی الیاف است که به شکل زیر بر حسب کسر جرمی آنها (W_F) قابل محاسبه است [\circ]:
 $V_F = -\frac{1}{2}$.

$$V_{\rm F} = \frac{1}{1 + \frac{\rho_{\rm F}}{\rho_{\rm GM}} \left(\frac{1}{W_{\rm F}} - 1\right)}.$$
(11)

همچنین V_{GNP} نشان دهنده کسر حجمی ساختار دو فازی پلیمر-نانوپلاکت گرافنی میباشد که از رابطه بدیهی زیر قابل محاسبه است:

$$\mathbf{V}_{\rm GM} = 1 - \mathbf{V}_{\rm F}.\tag{11}$$

در پایان می توان با استفاده از قانون اختلاط چگالی ساختار سهفازی پلیمر-نانوپلاکت گرافنی-الیاف را از رابطه زیر بدست آورد: (۱۳)

 $\rho = \rho_F V_F + \rho_{GM} V_{GM},$ (۱۳) با توجه به روند ارائهشده، یادآوری این نکته ضروری بهنظر میرسد که کسر جرمی الیاف بهصورت نسبت وزن الیاف به

وزن کل پوسته (ساختار سهفازی) تعریف میشود، اما کسر جرمی نانوپلاکت گرافنی بهصورت نسبت وزن نانوپلاکت گرافنی به وزن ساختار دو فازی پلیمر-نانوپلاکت گرافنی (و نه وزن کل پوسته) تعریف شده است.

بر اساس تئوری تغییرشکل برشی مرتبه اول، میدان جابجایی در پوسته به شکل زیر در نظر گرفته میشود [۲۰]:

$$\begin{split} &u_{1}\left(x,\theta,z,t\right) = u\left(x,\theta,t\right) + z\phi_{x}\left(x,\theta,t\right), \\ &u_{2}\left(x,\theta,z,t\right) = v\left(x,\theta,t\right) + z\phi_{\theta}\left(x,\theta,t\right), \\ &u_{3}\left(x,\theta,z,t\right) = w\left(x,\theta,t\right). \end{split}$$

روش های عددی در مهندسی، سال ۴۲، شماره ۲، زمستان ۱۴۰۲

٧۴

$$\begin{cases} N_{xx} \\ N_{00} \\ N_{x0} \\ n_{x1} \\$$

$$\begin{cases} A_{ij} \\ B_{ij} \\ D_{ij} \end{cases} = \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} \overline{Q}_{ij}(z) \begin{cases} 1 \\ z \\ z^2 \end{cases} dz, \quad i, j = 1, 2, 6.$$

$$(YT)$$

$$A_{44} = k_s \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} \overline{Q}_{44}(z) dz, \quad A_{55} = k_s \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} \overline{Q}_{55}(z) dz.$$

$$(zt)$$

$$(zt)$$

$$A_{44} = k_s \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} \overline{Q}_{44}(z) dz, \quad A_{55} = k_s \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} \overline{Q}_{55}(z) dz.$$

$$(zt)$$

$$(zt)$$

$$A_{44} = k_s \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} \overline{Q}_{44}(z) dz, \quad A_{55} = k_s \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} \overline{Q}_{55}(z) dz.$$

می توان برای شرایط مرزی در نظر گرفت که شامل حالات

حاکم بر ارتعاشات یک سیستم را از رابطه زیر استخراج نمود [۲۵]:

$$\int_{t_{i}}^{t_{2}} \left(\delta T - \delta U_{s} - \delta U_{f} + \delta W_{n.c.}\right) dt = 0, \qquad (1V)$$

$$\begin{split} & \sum_{i=1}^{i_{1}} \sum_{i=1}^{i_{1}} W_{nc} W_{nc} V_{nc} V_{nc}$$

روشهای عددی در مهندسی، سال ۴۲، شماره ۲، زمستان ۱۴۰۲

$$-\frac{A_{12}\cos\alpha}{r}U' - \frac{A_{22}\sin2\alpha}{2r^{2}}U - \frac{n(A_{22} + A_{44})\cos\alpha}{r^{2}}V + (A_{55} + k_{p})\sin\alpha$$

$$(A_{55} + k_p)W'' + \frac{(-55 + 2p)^{2} + 2m}{r}W' -$$

$$[A_{55} + k_p)R'' + \frac{(-55 + 2p)^{2} + 2m}{r}W' -$$

$$[A_{55} + k_p)R'' + \frac{(-55 + 2p)^{2} + 2m}{r}$$

$$\left[\frac{A_{22} \cos^{2} \alpha + (A_{44} + K_{p})n^{2}}{r^{2}} + K_{w} \right] W + \left(A_{55} - \frac{B_{12} \cos \alpha}{r} \right) X' + \left(\frac{A_{55} \sin \alpha}{r} - \frac{B_{22} \sin 2\alpha}{2r^{2}} \right) X + \\ n \left(\frac{A_{44}}{r} - \frac{B_{22} \cos \alpha}{r^{2}} \right) \Theta + I_{0} \omega^{2} W = 0, \\ B_{11} U'' + \frac{B_{11} \sin \alpha}{r} U' - \frac{B_{22} \sin^{2} \alpha + B_{66} n^{2}}{r^{2}} U + \\ \frac{n (B_{12} + B_{66})}{r} V' - \frac{n (B_{22} + B_{66}) \sin \alpha}{r^{2}} V - \\ \left(A_{55} - \frac{B_{12} \cos \alpha}{r} \right) W' - \frac{B_{22} \sin 2\alpha}{2r^{2}} W + \\ D_{11} X'' + \frac{D_{11} \sin \alpha}{r} X' - \left(A_{55} + \frac{D_{22} \sin^{2} \alpha + D_{66} n^{2}}{r^{2}} \right) X + \\ \frac{n (D_{12} + D_{66})}{r} \Theta' - \frac{n (D_{22} + D_{66}) \sin \alpha}{r^{2}} \Theta + I_{2} \omega^{2} X = 0, \\ - \frac{n (B_{12} + B_{66})}{r} U' - \frac{n (B_{22} + B_{66}) \sin \alpha}{r^{2}} U + B_{66} V'' + \\ \frac{B_{66} \sin \alpha}{r} V' + \left(\frac{A_{44} \cos \alpha}{r} - \frac{B_{22} n^{2} + B_{66} \sin^{2} \alpha}{r^{2}} \right) V + \\ n \left(\frac{A_{44}}{r} - \frac{B_{22} \cos \alpha}{r^{2}} \right) W - \frac{n (D_{12} + D_{66})}{r} X' - \\ \left(A_{44} + \frac{D_{22} n^{2} + D_{66} \sin^{2} \alpha}{r^{2}} \right) \Theta + I_{2} \omega^{2} \Theta = 0. \\ (Y \Delta) e (Y F) (Y V) (Y Y) (Y U) W + \\ M C (X \Delta) e (Y F) (Y V) (Y V) W + \\ M C (X \Delta) e (Y F) (Y V) (Y V) W + \\ M C (Y A C) W + \\ M C (Y C) W + \\ M C (Y$$

$$\begin{split} \mathbf{V} &= \mathbf{0}, \quad \mathbf{W} = \mathbf{0}, \quad \Theta = \mathbf{0}, \\ \mathbf{A}_{11}\mathbf{U}' + \frac{\mathbf{A}_{12}\sin\alpha}{r}\mathbf{U} + \mathbf{B}_{11}\mathbf{X}' + \frac{\mathbf{B}_{12}\sin\alpha}{r}\mathbf{X} = \mathbf{0}, \qquad (\mathbf{v} - \mathbf{v}\mathbf{v}) \\ \mathbf{B}_{11}\mathbf{U}' + \frac{\mathbf{B}_{12}\sin\alpha}{r}\mathbf{U} + \mathbf{D}_{11}\mathbf{X}' + \frac{\mathbf{D}_{12}\sin\alpha}{r}\mathbf{X} = \mathbf{0}, \\ \mathbf{i}_{11}\mathbf{U}' + \frac{\mathbf{B}_{12}\sin\alpha}{r}\mathbf{U} + \mathbf{D}_{11}\mathbf{X}' + \frac{\mathbf{D}_{12}\sin\alpha}{r}\mathbf{X} = \mathbf{0}, \end{split}$$

$$\begin{split} & \tilde{Z}_{x,clr}(\ (C), \ ultrack (C), \ e \ d(c), \ e \ d(c), \ e \ d(c), \ ultrack (C), \ ul$$

$$\begin{aligned} r & r^{2} \\ \frac{n(A_{22} + A_{44})\cos\alpha}{r^{2}}W - \frac{n(B_{12} + B_{66})}{r}X' - \\ \frac{n(B_{22} + B_{66})\sin\alpha}{r^{2}}X + B_{66}\Theta'' + \frac{B_{66}\sin\alpha}{r}\Theta' + \\ \left(\frac{A_{44}\cos\alpha}{r} - \frac{B_{22}n^{2} + B_{66}\sin^{2}\alpha}{r^{2}}\right)\Theta + I_{0}\omega^{2}V = 0, \end{aligned}$$

افزایش تعداد نقاط، همگرایی نتایج حاصل می شود. اما اساسی ترین نکته در افزایش سرعت همگرایی در این روش، الگوی انتخاب شده برای توزیع نقاط میباشد. در حال حاضر یکی از بهترین انواع توزیع نقاط توزیع چبیشف–گاوس–لوباتو است که برای بازهی [0,L] به شکل زیر محاسبه می شود [۲۶]: $x_i = \frac{L}{2} \left\{ 1 - \cos \left[\frac{(i-1)\pi}{N-1} \right] \right\}, \ i = 1, 2, 3, ..., N.$ (m)با استفاده از رابطه (۲۹) معادلات حاکم (۲۶) را می توان به شکل زیر در قالب معادلات جبری بیان نمود: (٣٢) $[K]{s} = \omega^{2}[M]{s},$ که در این رابطه [K] و [M] بهترتیب بیانگر ماتریس های سختی و جرم هستند که در کنار بردار جابجایی کل {s} به شکل زیر تعريف مي شوند: $\{V\}$ $\left\{ \mathbf{s} \right\}_{5N \times 1} = \left\{ \begin{matrix} \mathbf{w} \\ \mathbf{W} \\ \mathbf{w} \\ \mathbf{w} \\ \mathbf{w} \\ \mathbf{\Theta} \end{matrix} \right\},$ $\begin{bmatrix} I_0 I & \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} I_0 I \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} \mathbf{M} \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{0} \end{bmatrix} \mathbf{I}_{\mathbf{0}} \mathbf{I} \begin{bmatrix} \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{0} \end{bmatrix}$ (\mathbf{TT}) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1_2 I & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1_2 I & 0 \\ 0 & 1_2 I \end{bmatrix}$ $k_{11} k_{12} k_{13} k_{14}$ k₁₅ k_{21} k_{22} k_{23} k_{24} k 25 $[\mathbf{K}] = \begin{vmatrix} \mathbf{k}_{31} & \mathbf{k}_{32} & \mathbf{k}_{33} & \mathbf{k}_{34} & \mathbf{k}_{35} \end{vmatrix}$ k_{41} k_{42} k_{43} k_{44} k_{45} k_{51} k_{52} k_{53} k_{54} k_{55}

که در این رابطه [0] و I بهترتیب بیانگر ماتریس صفر و ماتریس همانی از مرتبه N هستند و ماتریس های k₁₁ تا k₅₅ به شکل زیر تعریف می شوند: (۳۴)

$$\begin{split} k_{11} &= A_{11} \begin{bmatrix} B \end{bmatrix} + A_{11} \sin \alpha \begin{bmatrix} a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \end{bmatrix} - \left(A_{22} \sin^2 \alpha + A_{66} n^2\right) \begin{bmatrix} a_2 \end{bmatrix}, \\ k_{12} &= n \left(A_{12} + A_{66}\right) \begin{bmatrix} a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \end{bmatrix} - n \left(A_{22} + A_{66}\right) \sin \alpha \begin{bmatrix} a_2 \end{bmatrix}, \\ k_{13} &= A_{12} \cos \alpha \begin{bmatrix} a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \end{bmatrix} - 0.5 A_{22} \sin 2\alpha \begin{bmatrix} a_2 \end{bmatrix}, \\ k_{14} &= B_{11} \begin{bmatrix} B \end{bmatrix} + B_{11} \sin \alpha \begin{bmatrix} a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \end{bmatrix} - \left(B_{22} \sin^2 \alpha + B_{66} n^2\right) \begin{bmatrix} a_2 \end{bmatrix}, \\ k_{15} &= n \left(B_{12} + B_{66}\right) \begin{bmatrix} a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \end{bmatrix} - n \left(B_{22} + B_{66}\right) \sin \alpha \begin{bmatrix} a_2 \end{bmatrix}, \end{split}$$

$$A_{11}U' + B_{11}X' + \frac{A_{12}}{r} (U\sin\alpha + nV + W\cos\alpha \qquad (-YV))$$

$$\frac{B_{12}}{r} (X\sin\alpha + n\Theta) = 0,$$

$$A_{66} \left(-\frac{n}{r}U + V' - \frac{\sin\alpha}{r}V \right) +$$

$$B_{66} \left(-\frac{n}{r}X + \Theta' - \frac{\sin\alpha}{r}\Theta \right) = 0,$$

$$W' + X = 0,$$

$$B_{11}U' + D_{11}X' + \frac{B_{12}}{r} (U\sin\alpha + nV + W\cos\alpha) +$$

$$\frac{D_{12}}{r}X(\sin\alpha + n\Theta) = 0,$$

$$B_{66} \left(-\frac{n}{r}U + V' - \frac{\sin\alpha}{r}V \right) +$$

$$D_{66} \left(-\frac{n}{r}X + \Theta' - \frac{\sin\alpha}{r}\Theta \right) = 0.$$

$$\left\{\frac{df}{dx}\right\} = [A]\{f\}, \quad \left\{\frac{d^2f}{dx^2}\right\} = [B]\{f\}, \quad (\Upsilon \mathfrak{q})$$

که در این رابطه

$$A_{ij} = \begin{cases} \prod_{\substack{m=1 \\ m \neq i, j \\ m \neq j}}^{N} (x_i - x_m) & (\Upsilon \circ) \\ \frac{N}{m} (x_j - x_m) & , i, j = 1, 2, 3, ..., N; i \neq j \\ \sum_{\substack{m=1 \\ m \neq j}}^{N} (x_j - x_m) & , [B] = [A]^2 \\ \sum_{\substack{m=1 \\ m \neq i}}^{N} \frac{1}{x_i - x_m} , i = j = 1, 2, 3, ..., N \end{cases}$$

همانند سایر روش های عددی که بر اساس شبکهبندی فضای حل مسأله عمل میکنند، در روش مربعات دیفرانسیلی با

دو انتهای پوسته تعیین میشود. این ماتریس در حالت کلی به شکل زیر میباشد: $\begin{bmatrix} T \end{bmatrix}_{10\times 5N} = \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} & T_{13} & T_{14} & T_{15} \\ T_{21} & T_{22} & T_{23} & T_{24} & T_{25} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ T_{101} & T_{102} & T_{103} & T_{104} & T_{105} \end{bmatrix},$ به طوری که، T₁₁ تا T₅₅ برای بیان شرایط مرزی در لبهی x=0 به کار رفته، به شکل زیر تعریف می شوند: Clamped (C): $T_{11} = T_{22} = T_{33} = T_{44} = T_{55} = I_1$, $(\Upsilon\Lambda)$ $T_{12} = T_{13} = T_{14} = T_{15} = T_{21} = T_{23} = T_{24} = T_{25} = T_{31} =$ $T_{32} = T_{34} = T_{35} = T_{41} = T_{42} = T_{43} = T_{45} = T_{51} = T_{52} =$ $T_{53} = T_{54} = \{0\}_{1 \le N}$ Simply Supported (S): $T_{22} = T_{33} = T_{55} = I_1$, $T_{12} = T_{13} = T_{15} = T_{21} = T_{23} = T_{24} = T_{25} = T_{31} =$ $T_{32} = T_{34} = T_{35} = T_{42} = T_{43} = T_{45} = T_{51} = T_{52} =$ $T_{53} = T_{54} = \{0\}_{1 \le N}$, $T_{11} = A_{11}A_1 + \frac{A_{12}\sin\alpha}{2}I_1,$ $\mathbf{T}_{14} = \mathbf{T}_{41} = \mathbf{B}_{11}\mathbf{A}_1 + \frac{\mathbf{B}_{12}\sin\alpha}{2}\mathbf{I}_1,$ $T_{44} = D_{11}A_1 + \frac{D_{12}\sin\alpha}{2}I_1,$ Free(F): $\mathbf{T}_{11} = \mathbf{A}_{11}\mathbf{A}_1 + \frac{\mathbf{A}_{12}\sin\alpha}{2}\mathbf{I}_1, \ \mathbf{T}_{12} = \frac{\mathbf{n}\mathbf{A}_{12}}{2}\mathbf{I}_1, \ \mathbf{T}_{13} = \frac{\mathbf{A}_{12}\cos\alpha}{2}\mathbf{I}_1,$ $T_{14} = B_{11}A_1 + \frac{B_{12}\sin\alpha}{a}I_1, \quad T_{15} = \frac{nB_{12}}{a}I_1,$ $T_{21} = -\frac{nA_{66}}{2}I_1, T_{22} = A_{66}A_1 - \frac{A_{66}\sin\alpha}{2}I_1, T_{23} = \{0\}_{1\times N},$ $T_{24} = -\frac{nB_{66}}{1}I_1, \quad T_{25} = B_{66}A_1 - \frac{B_{66}\sin\alpha}{1}I_1,$ $T_{31} = T_{32} = T_{35} = \left\{0\right\}_{1 \times N}, \quad T_{33} = A_1, \quad T_{34} = I_1,$ $T_{41} = B_{11}A_1 + \frac{B_{12}\sin\alpha}{a}I_1, T_{42} = \frac{nB_{12}}{a}I_1, T_{43} = \frac{B_{12}\cos\alpha}{a}I_1,$ $T_{44} = D_{11}A_1 + \frac{D_{12}\sin\alpha}{a}I_1, \quad T_{45} = \frac{nD_{12}}{a}I_1,$ $\mathbf{T}_{51} = -\frac{n\mathbf{B}_{66}}{2}\mathbf{I}_{1}, \ \mathbf{T}_{52} = \mathbf{B}_{66}\mathbf{A}_{1} - \frac{\mathbf{B}_{66}\sin\alpha}{2}\mathbf{I}_{1}, \ \mathbf{T}_{53} = \left\{0\right\}_{1 \times N},$ $T_{54} = -\frac{D_{66}n}{a}I_1, \quad T_{55} = D_{66}A_1 - \frac{D_{66}\sin\alpha}{a}I_1$ که در این رابطه زیرنویس 1 به معنای سطر اول از هر ماتریس می باشد و T61 تا T105 برای بیان شرایط مرزی در لبهی x=L

$$\begin{split} k_{21} &= -n(A_{12} + A_{66})[a_1][A] - n(A_{22} + A_{66})\sin\alpha[a_2], \\ k_{22} &= A_{66}[B] + A_{66}\sin\alpha\alpha[a_1][A] - \\ (A_{22}n^2 + A_{44}\cos^2\alpha + A_{66}\sin^2\alpha)[a_2], \quad (\Upsilon^{e}) \\ k_{23} &= -n(A_{22} + A_{44})\cos\alpha[a_2], \\ k_{24} &= -n(B_{12} + B_{66})[a_1][A] - n(B_{22} + B_{66})\sin\alpha[a_2], \\ k_{25} &= B_{66}[B] + B_{66}\sin\alpha[a_1][A] + \\ A_{44}\cos\alpha[a_1] - (B_{22}n^2 + B_{66}\sin^2\alpha)[a_2], \\ k_{31} &= -A_{12}\cos\alpha[a_1][A] - 0.5A_{22}\sin2\alpha[a_2], \\ k_{32} &= -n(A_{22} + A_{44})\cos\alpha[a_2], \\ k_{33} &= (A_{55} + k_p)([B] + \sin\alpha[a_1][A]) - \\ [A_{22}\cos^2\alpha + (A_{44} + k_p)n^2][a_2] + k_w I, \\ k_{34} &= (A_{55}I - B_{12}\cos\alpha[a_1])[A] + A_{55}\sin\alpha[a_1] - \\ 0.5B_{22}\sin2\alpha[a_2], \\ k_{41} &= B_{11}[B] + B_{11}\sin\alpha[a_1][A] - (B_{22}\sin^2\alpha + B_{66}n^2)[a_2] \\ k_{42} &= n(A_{44}[a_1] - B_{22}\cos\alpha[a_2]), \\ k_{41} &= B_{11}[B] + B_{12}\sin\alpha[a_1][A] - n(B_{22} + B_{66})\sin\alpha[a_2], \\ k_{43} &= -A_{55}[A] + B_{12}\cos\alpha[a_1][A] - 0.5B_{22}\sin2\alpha[a_2], \\ k_{44} &= D_{11}[B] + D_{11}\sin\alpha[a_1][A] - (D_{22} + D_{66})\sin\alpha[a_2], \\ k_{45} &= n(D_{12} + D_{66})[a_1][A] - n(D_{22} + D_{66})\sin\alpha[a_2], \\ k_{51} &= -n(B_{12} + B_{66})[a_1][A] - n(B_{22} + B_{66})\sin\alpha[a_2], \\ k_{51} &= n(D_{12} + D_{66})[a_1][A] - n(B_{22} + B_{66})\sin\alpha[a_2], \\ k_{51} &= n(B_{12} + B_{66})[a_1][A] - n(B_{22} + B_{66})\sin\alpha[a_2], \\ k_{53} &= n(A_{44}[a_1] - B_{22}\cos\alpha[a_2]), \\ k_{54} &= -n(D_{12} + D_{66})[a_1][A] - n(D_{22} + D_{66})\sin\alpha[a_2], \\ k_{53} &= n(A_{44}[a_1] - B_{22}\cos\alpha[a_2]), \\ k_{54} &= -n(D_{12} + D_{66})[a_1][A] - n(D_{22} + D_{66})\sin\alpha[a_2], \\ k_{55} &= D_{66}[B] + B_{66}\sin\alpha[a_1][A] - n(D_{22} + D_{66})\sin\alpha[a_2], \\ k_{55} &= D_{66}[B] + D_{66}\sin\alpha[a_1][A] - n(D_{22} + D_{66})\sin\alpha[a_2], \\ k_{55} &= D_{66}[B] + D_{66}\sin\alpha[a_1][A] - n(D_{22} + D_{66})\sin\alpha[a_2], \\ k_{55} &= D_{66}[B] + D_{66}\sin\alpha[a_1][A] - n(D_{22} + D_{66})\sin\alpha[a_2], \\ k_{55} &= D_{66}[B] + D_{66}\sin\alpha[a_1][A] - n(D_{22} + D_{66})\sin\alpha[a_2], \\ k_{55} &= D_{66}[B] + D_{66}\sin\alpha[a_1][A] - n(D_{22} + D_{66})\sin\alpha[a_2], \\ k_{55} &= D_{66}[B] + D_{66}\sin\alpha[a_1][A] - n(D_{22} + D_{66})\sin\alpha[a_2], \\ k_{55} &= D_{66}[B] + D_{66}\sin\alpha[a_1][A] - n(D_{22} + D_{66})\sin\alpha[a_2], \\ k_{55} &= D_{66}[B] + D_{66$$

همزمان این دو دستگاه معادلات جبری منجر به بیشتر شدن تعداد معادلات نسبت به تعداد مجهولات شده، ماتریسهای موجود در مسأله مقدار ویژه نهایی از حالت مربعی خارج می شوند. با هدف رفع این مشکل، ابتدا نقاط حل مسئله به دو دسته نقاط مرزی (با زیرنویس b) و نقاط میانی (با زیرنویس b) تقسیم بندی شوند. با صرفنظر کردن از ارضای معادلات حاکم (۳۲) در نقاط مرزی می توان این رابطه را به شکل زیر نوشت: $\left\lceil \mathbf{K}^* \right\rceil \{\mathbf{s}\} = \omega^2 \left\lceil \mathbf{M}^* \right\rceil \{\mathbf{s}\},\$ (40) که در این رابطه بالانویس ستاره بیانگر ماتریس های غیرمربعی می باشد. با تفکیک ستون های ماتریس ها، معادلات (۳۶) و (۴۰) به شکل زیر بازنویسی می شود: $\left[\mathbf{K}^{*} \right]_{b} \left\{ \mathbf{s} \right\}_{b} + \left[\mathbf{K}^{*} \right]_{d} \left\{ \mathbf{s} \right\}_{d} =$ (۴۱-الف) $\omega^2 \left(\left\lceil M^* \right\rceil_{\mathsf{h}} \left\{ s \right\}_{\mathsf{h}} + \left\lceil M^* \right\rceil_{\mathsf{d}} \left\{ s \right\}_{\mathsf{d}} \right),$ (۴۱-ب) $[T]_{d} \{s\}_{d} + [T]_{b} \{s\}_{b} = \{0\},\$ با جایگذاری رابطه (۴۱-ب) در رابطه (۴۱-الف) می توان مسأله مقدار ویژه نهایی را به شکل زیر استخراج نمود: $\left[\mathbf{K}^{**}\right]\left\{\mathbf{s}\right\}_{d} = \omega^{2}\left[\mathbf{M}^{**}\right]\left\{\mathbf{s}\right\}_{d},$ (47) که در این رابطه

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}^{**} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{K}^{*} \end{bmatrix}_{d} - \begin{bmatrix} \mathbf{K}^{*} \end{bmatrix}_{b} \begin{bmatrix} \mathbf{T} \end{bmatrix}_{b}^{-1} \begin{bmatrix} \mathbf{T} \end{bmatrix}_{d},$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M}^{**} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{M}^{*} \end{bmatrix}_{d} - \begin{bmatrix} \mathbf{M}^{*} \end{bmatrix}_{b} \begin{bmatrix} \mathbf{T} \end{bmatrix}_{b}^{-1} \begin{bmatrix} \mathbf{T} \end{bmatrix}_{d}.$$
(***)

با حل مسأله مقدار ویژه (۴۳) فرکانس،های طبیعی یوسته به عنوان مقادیر ویژه و شکل مودهای متناظر به عنوان بردارهای ویژه محاسبه می شوند. گفتنی است که شکل مودهای بدست آمده با استفاده از رابطه (۴۱-ب) تکمیل می شوند.

۴- نتایج عددی

در این بخش نتایج عددی برای تحلیل ارائه شده در بخشهای پیشین ارائه می شود. با توجه به استفاده از یک روش عددی برای حل معادلات حاکم، لازم است که ابتدا همگرایی و اعتبار نتایج ارزیابی شود و سپس تأثیر مشخصات مسأله بر روی فرکانس،های طبیعی پوسته مورد بررسی قرار گیرند. با هدف جامعیت بخشیدن به نتایج گزارش شده، نتایج عددی به شکل بدون بعد و با استفاده از تعاریف زیر برای فرکانس طبیعی و

مى باشند و بە شكل زير تعريف مى شوند:
Clamped (C): (٣٩)

$$T_{61} = T_{72} = T_{83} = T_{94} = T_{105} = I_N,$$

 $T_{62} = T_{63} = T_{64} = T_{65} = T_{71} = T_{73} =$
 $T_{74} = T_{75} = T_{81} = T_{82} = T_{84} =$
 $T_{85} = T_{49} = T_{92} = T_{93} = T_{95} = T_{101} =$
 $T_{102} = T_{103} = T_{104} = \{0\}_{1 \times N},$

Simply Supported (S):

$$\Gamma_{72} = T_{83} = T_{105} = I_N,$$

$$\Gamma_{62} = T_{63} = T_{65} = T_{71} = T_{73} = T_{74} = T_{75} = T_{81} = T_{82} = T_{84} = T_{85} = T_{92} = T_{93} = T_{95} = T_{101} = T_{102} = T_{103} = T_{104} = \{0\}_{1\times N},$$

$$\Gamma_{61} = A_{11}A_N + \frac{A_{12}\sin\alpha}{b}I_N,$$

$$\Gamma_{64} = T_{91} = B_{11}A_N + \frac{B_{12}\sin\alpha}{b}I_N,$$

$$\Gamma_{94} = D_{11}A_N + \frac{D_{12}\sin\alpha}{b}I_N,$$

Free(F):

 T_{102}

$$\begin{split} \mathbf{T}_{61} &= \mathbf{A}_{11}\mathbf{A}_{N} + \frac{\mathbf{A}_{12}\sin\alpha}{b}\mathbf{I}_{N}, \ \mathbf{T}_{62} = \frac{\mathbf{n}\mathbf{A}_{12}}{b}\mathbf{I}_{N}, \\ \mathbf{T}_{63} &= \frac{\mathbf{A}_{12}\cos\alpha}{b}\mathbf{I}_{N}, \quad \mathbf{T}_{64} = \mathbf{B}_{11}\mathbf{A}_{N} + \frac{\mathbf{B}_{12}\sin\alpha}{b}\mathbf{I}_{N}, \\ \mathbf{T}_{65} &= \frac{\mathbf{n}\mathbf{B}_{12}}{b}\mathbf{I}_{N}, \quad \mathbf{T}_{71} = -\frac{\mathbf{n}\mathbf{A}_{66}}{b}\mathbf{I}_{N}, \\ \mathbf{T}_{72} &= \mathbf{A}_{66}\mathbf{A}_{N} - \frac{\mathbf{A}_{66}\sin\alpha}{b}\mathbf{I}_{N}, \ \mathbf{T}_{73} = \{0\}_{1\times N}, \\ \mathbf{T}_{74} &= -\frac{\mathbf{n}\mathbf{B}_{66}}{b}\mathbf{I}_{N}, \quad \mathbf{T}_{75} = \mathbf{B}_{66}\mathbf{A}_{N} - \frac{\mathbf{B}_{66}\sin\alpha}{b}\mathbf{I}_{N}, \\ \mathbf{T}_{81} &= \mathbf{T}_{82} = \mathbf{T}_{85} = \{0\}_{1\times N}, \quad \mathbf{T}_{83} = \mathbf{A}_{N}, \ \mathbf{T}_{84} = \mathbf{I}_{N}, \\ \mathbf{T}_{91} &= \mathbf{B}_{11}\mathbf{A}_{N} + \frac{\mathbf{B}_{12}\sin\alpha}{b}\mathbf{I}_{N}, \ \mathbf{T}_{92} = \frac{\mathbf{n}\mathbf{B}_{12}}{b}\mathbf{I}_{N}, \\ \mathbf{T}_{93} &= \frac{\mathbf{B}_{12}\cos\alpha}{b}\mathbf{I}_{N}, \ \mathbf{T}_{94} = \mathbf{D}_{11}\mathbf{A}_{N} + \frac{\mathbf{D}_{12}\sin\alpha}{b}\mathbf{I}_{N}, \\ \mathbf{T}_{45} &= \frac{\mathbf{n}\mathbf{D}_{12}}{b}\mathbf{I}_{N}, \ \mathbf{T}_{101} = -\frac{\mathbf{n}\mathbf{B}_{66}}{b}\mathbf{I}_{N}, \\ \mathbf{T}_{102} &= \mathbf{B}_{66}\mathbf{A}_{N} - \frac{\mathbf{B}_{66}\sin\alpha}{b}\mathbf{I}_{N}, \ \mathbf{T}_{103} = \{0\}_{1\times N}, \\ \mathbf{T}_{104} &= -\frac{\mathbf{D}_{66}\mathbf{n}}{b}\mathbf{I}_{N}, \ \mathbf{T}_{105} = \mathbf{D}_{66}\mathbf{A}_{N} - \frac{\mathbf{D}_{66}\sin\alpha}{b}\mathbf{I}_{N}, \\ \mathbf{T}_{104} &= -\frac{\mathbf{D}_{66}\mathbf{n}}{b}\mathbf{I}_{N}, \ \mathbf{T}_{105} = \mathbf{D}_{66}\mathbf{A}_{N} - \frac{\mathbf{D}_{66}\sin\alpha}{b}\mathbf{I}_{N}, \\ \mathbf{T}_{104} &= \frac{\mathbf{D}_{12}}{b}\mathbf{I}_{N}, \ \mathbf{T}_{105} = \mathbf{D}_{66}\mathbf{A}_{N} - \frac{\mathbf{D}_{66}\sin\alpha}{b}\mathbf{I}_{N}, \\ \mathbf{T}_{104} &= \frac{\mathbf{D}_{12}}{b}\mathbf{I}_{N}, \ \mathbf{T}_{105} = \mathbf{D}_{66}\mathbf{A}_{N} - \frac{\mathbf{D}_{66}\sin\alpha}{b}\mathbf{I}_{N}, \\ \mathbf{T}_{104} &= \frac{\mathbf{D}_{12}}{b}\mathbf{I}_{N}, \ \mathbf{T}_{105} = \mathbf{D}_{66}\mathbf{A}_{N} - \frac{\mathbf{D}_{66}\sin\alpha}{b}\mathbf{I}_{N}, \\ \mathbf{T}_{104} &= \frac{\mathbf{D}_{12}}{b}\mathbf{I}_{N}, \ \mathbf{T}_{105} = \mathbf{D}_{66}\mathbf{A}_{N} - \frac{\mathbf{D}_{66}\sin\alpha}{b}\mathbf{I}_{N}, \\ \mathbf{T}_{104} &= \frac{\mathbf{D}_{12}}{b}\mathbf{I}_{N}, \ \mathbf{T}_{105} = \mathbf{D}_{66}\mathbf{A}_{N} - \mathbf{D}_{66}\sin\alpha}{b}\mathbf{I}_{N}, \\ \mathbf{T}_{104} &= \mathbf{D}_{12}\mathbf{D}_{12$$

ضرایب بستر در حالت بدون بعد ارائه میشوند:

$$\lambda_{nm} = \omega_{nm} a \sqrt{\frac{\rho_M}{E_M}}, \quad k_w^* = \frac{k_w a}{E_M}, \quad k_p^* = \frac{k_p}{E_M a}. \tag{44}$$

چنانکه در رابطه (۴۴) نیز نشان داده شده، فرکانسهای طبیعی در مودهای مختلف با دو زیرنویس n و m مشخص می شوند، به طوری که متغیر m بیانگر ترتیب مودهای ارتعاشی در راستای طولی پوسته است و متغیر n زیر عنوان عدد موج پیرامونی شناخته می شود. شرایط مرزی نیز با دو حرف لاتین بزرگ نشان داده می شوند، به طوری که حرف اول از سمت چپ بیانگر شرایط مرزی در ابتدای پوسته (x=0) می باشد و حرف دوم از سمت چپ شرایط مرزی در انتهای پوسته (x=L) را نشان می دهد.

در تمامی مثالهای این بخش و به جز در مواردی که صراحتا بدان اشاره گردد یک پوستهی مخروطی FC با مشخصات هندسی a=45° ،L/a=3 ،a=1 m و h/a=0.05 مستقر بر یک بستر با مشخصات k*w=0.01 و k*p=0.001 در نظر گرفته شده است. مشخصات مکانیکی سه فاز تشکیل دهندهی پوسته نیز در جدول ۱ ارائه شدهاند، کسر وزنی نانوپلاکتهای گرافنی برابر با WGNP=0.01 و کسر وزنی الیاف برابر با W_F=0.85 در نظر گرفته شده است با این توضیح که پوسته از چهار لایهی مختلف با ضخامت یکسان ساخته شده است و چيدمان الياف در اين لايهها به شكل [°0/0/0/090] ميباشد. در شکل (۲) همگرایی تحلیل ارائه شده در مودهای مختلف ارتعاشی مورد بررسی قرار گرفته است و شکل مودهای متناظر به ازای N=15 در شکل (۳) نشان داده شده است. همانگونه که شکل (۲) نشان میدهد تحلیل ارائه شده از همگرایی بسیار خوبی برخوردار است و برای مودهای مورد بررسی (n,m=1,2,3,4) مى توان تنها با استفاده از تعداد محدودى از نقاط پاسخهایی همگرا بدست آورد. در ادامه تمامی نتایج پیش رو به ازای N=11 بدست آمدهاند.

به منظور سنجش صحت تحلیل ارائه شده دو مثال ارائه میشوند. به عنوان اولین مثال، یک پوسته مخروطی همگن همسانگرد را با مشخصات L/a=2 ،h/a=0.01 ،a=1 m و

E=322.27 GPa در نظر بگیرید که بر یک بستر v=0.24 و P=2370 kg/m³ در نظر بگیرید که بر یک بستر الاستیک مستقر شده است. برای شرایط مرزی ساده در دو الاستیک و برشی بستر، کمترین فرکانس طبیعی پوسته (m=1) استیک و برشی بستر، کمترین فرکانس طبیعی پوسته (m=1) به شکل بدون بعد (SS) و به ازای مقادیر مختلف از ضرایب به شکل بدون بعد (SE) و به ازای مقادیر مختلف از ضرایب محیطی متناظر آن در جدول ۲ در کنار مقادیر گزارش شده محیطی متناظر آن در جدول ۲ در کنار مقادیر گزارش شده شده در این جدول بیانگر این مطلب است که حل عددی ارائه شده از دقت بسیار بالایی برخوردار است. لازم به ذکر است که شده از دقت بسیار بالایی برخوردار است. لازم به ذکر است که اختلاف ناچیز موجود بین نتایج گزارش شده در این مقاله با نتایج متناظر گزارش شده در مرجع [۲۷] در آن است که در این مقاله پوسته بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول مدلسازی شده است که با تئوری استفاده شده در مرجع مذکور (تئوری کلاسیک پوستهها) متفاوت و البته دقیق تر می باشد.

به عنوان دومین مثال یک پوستهی مخروطی CS با مشخصات L/a=4، α=20°، a=0.5 m و h/a=0.1 و از اپوکسی و تقویت شده با نانوپلاکتهای گرافنی با کسر وزنی WGNP=0.5 μm JGNP=1 μm و ابعاد μm ا وزنی hGNP=0.5 μm در نظر گرفته شده است. در جدول ۳ مقادیر فرکانسهای طبیعی بر حسب (kHz) در کنار مقادیر گزارش شده توسط افشاری [۲۱] ارائه شدهاند. مقایسهی نتایج گزارش شده در این جدول صحت و دقت بالای تحلیل ارائه شده را نشان می دهد. لازم به ذکر است که به دلیل یکسان بودن تئوریهای استفاده شده برای مدلسازی پوسته در این مقاله و مرجع [۲1] اختلاف بین نتایج بسیار ناچیز می باشد.

برای چند مورد از شرایط مرزی منتخب، شکل (۴) تأثیر عدد موج پیرامونی بر فرکانسهای طبیعی پوسته را نشان میدهد. مطابق این شکل، برای تمامی شرایط مرزی و مودهای طولی مختلف (n) همواره مقدار مشخصی از عدد موج پیرامونی (n) وجود دارد که بهازای آن مقدار فرکانس طبیعی به کمترین مقدار ممکن میرسد. همچنین، این شکل نشان میدهد که هر چه میزان تقید در مرزهای پوسته بیشتر باشد (استفاده از حالت

اپوكسى	نانوپلاکتهای گرافنی	الياف شيشه			
E _M =3 GPa	E _{GNP} =1010 GPa	E ^F ₁₁ =E ^F ₂₂ =73.084 GPa			
v _M =0.34	vgnp=0.186	GF12=30.130 GPa			
$\rho_M=1200 \ kg/m^3$	$\rho_{GNP}=1060 \text{ kg/m}^3$	$v^{F_{12}}=0.22$			
	$l_{GNP}=2.5 \ \mu m$	$\rho_F = 2491.191 \ kg/m^3$			
	$w_{GNP}=1.5 \ \mu m$				
	h _{GNP} =1.5 nm				
n	=1	n=2			
	$ \begin{array}{c} $	$ \begin{array}{c} 3\\ 2\\ 1\\ 5\\ 5\\ 10\\ 12\\ 12\\ 12\\ 12\\ 12\\ 12\\ 12\\ 12\\ 12\\ 12$			
		$ \begin{array}{c} 3\\ 2\\ 1\\ 5\\ 5\\ 10\\ N \end{array} $			
	۱- تحلیل همکرایی	سحل			
m=	=1 m=2	m=3 m=4			
n=1					
n=2					
n=3					
n=4					
	نیکل مودهای ارتعاش پوسته	شکل ۳- ش			
		-			

جدول ۱- مشخصات مکانیکی مواد [۱۰ و ۱۶]

1. (MNI/	1. (MON I/m)	n -	تحليل ارائه شده	سوفيو و شناک [۲۷]	
K _w (IVIIN/m ²)	Kp (MIN/M)		تئوري تغيير شكل برشي مرتبه اول	تئورى كلاسيك پوستەھا	
٥	٥	٧	•/ \ \ \ \$	۰/۱۷۶۳	
	٥	٧	०/१९४९	۰/۱۹۱۰	
	۰/۱۰	۶	• / Y • Y I	0/19VF	
ω	۰/۲۵	۶	۰/۲۱۰۰	۰/۲۰ <i>۴۶</i>	
	•/ \ •	۶	۰/۲۲۲۶	·/T18T	
	0	٧	۰/۲۰۹۱	•/Y•4V	
	۰/۱۰	۶	0/Y10V	۰/۲۱ <i>۰۶</i>	
10	۰/۲۵	۶	۰/۲۲۳۲	•/TIVQ	
	•/ \ •	۶	•/۲۳۵۱	•/77/4	
	0	٧	۰/۲۹۹۵	•/Y91A	
	۰/۱۰	۶	۰/٣°٣٧	•/Y9۶•	
ω°	۰/۲۵	۶	۰/۳۰۹۰	۰/۳۰۰۹	
	• / À •	۶	۰/٣١٧٧	۰/٣٠٨٩	

جدول ۲- فرکانس.های طبیعی بدون بعد (ω*=ωb((1-v2)ρ/E)) پوستهی مخروطی SS همسانگرد مستقر بر بستر پاسترناک به ازای m=1

جدول ۳- فرکانس.های طبیعی پوستهی مخروطی پوستهی مخروطی CS با مشخصات L/a=4، a=20°، a=0.5 ساخته شده از

	n=1		n=2		n=3		n=4	
٥.	تحليل ارائه شده	افشارى						
		[17]		[17]		[17]		[17]
m=1	۰/۳۱۰۵	٥/٣١٠۵	∘∕۱⋏∘٧	۰/۱۸۰۷	°/101V	°/101A	৽/١٨٩٩	٥/١٩٥١
m=2	۰/۳۸۹۲	۰/۳۸۹۲	°/٣۶٩۴	۰/۳۶۹۴	۰/۳۱۳۶	۰/۳۱۳V	৽/٣٢۶৽	°/7784
m=3	°/44V°	۰/۴۹V۱	°/49/4	۰/۴۹۷۵	•/۴۵۸V	•/۴۵۸۹	°/४८९८	•/४२९९
m=4	∘/۵۶۵۷	∘/۵۶۵V	°/8748	°/974A	۰/۶۰۷۸	৽/۶৽۸۲	۰/۶۲VV	۰/۶۲۸۵

اپوکسی و تقویت شده با نانوپلاکتهای گرافنی بر حسب kHz



شکل ۴- تأثیر عدد موج پیرامونی بر فرکانس،های طبیعی پوسته تحت شرایط مرزی گوناگون



شکل ۵- تأثیر زاویه نیمرأس مخروط بر فرکانسهای طبیعی آن



شکل ۶– تأثیر کسر جرمی نانوپلاکتهای گرافنی بر فرکانسهای طبیعی پوسته

میدهد که با افزایش مقدار زاویه نیمرأس مخروط و تغییرشکل پوسته از حالت پوسته استوانهای (۵=۵) به ورق دایروی سوراخدار (°90=۵) فرکانس طبیعی در بیشتر مودهای ارتعاشی پوسته کاهش مییابد. تأثیر کسر جرمی نانوپلاکتهای گرافنی بر فرکانسهای طبیعی پوسته در شکل (۶) مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق این شکل، با افزودن مقداری ناچیز از نانوپلاکتهای گرافنی میتوان شاهد رشدی چشمگیر در فرکانس طبیعی در تمامی مودها بود. شکل (۶) نشان میدهد که با افزودن نانوپلاکتهای گیردار در مقایسه با حالت ساده و حالت ساده در مقایسه با حالت آزاد)، فرکانسهای طبیعی پوسته افزایش پیدا میکنند و میزان تأثیر شرایط مرزی در دهانهی بزرگتر پوسته (x=L) بیشتر از تأثیر شرایط مرزی در دهانهی کوچکتر آن (x=0) میباشد. در شکل (۵) تأثیر زاویه نیمرأس مخروط بر فرکانسهای طبیعی آن مورد بررسی قرار گرفته است. با تغییر مقدار زاویه نیمرأس مخروط سفتی و لختی پوسته به شکل همزمان تحت تأثیر قرار میگیرند و در نتیجه نمیتوان روند معینی را برای تغییرات فرکانسهای طبیعی در تمامی مودها ارائه نمود. شکل (۵) نشان

روش های عددی در مهندسی، سال ۴۲، شماره ۲، زمستان ۱۴۰۲



شکل ۷- تأثیر کسر جرمی الیاف بر فرکانس،های طبیعی پوسته

گرافنی تا ۵ درصد وزنی در ساختار دوفازی پلیمر-نانوپلاکتهای گرافنی که معادل ۷۵/۰ درصد کسر جرمی کل پوسته میباشد، فرکانسهای طبیعی در مودهای مختلف از حدود ۲۵ تا ۶۵ درصد افزایش یافتهاند. دلیل این افزایش چشم گیر را میتوان بالا بودن مدول الاستیسیته و پایین بودن چگالی نانوپلاکتهای گرافنی دانست. شکل (۶) همچنین نشان میدهد که هر چند با افزایش کسر جرمی نانوپلاکتهای گرافنی فرکانسهای طبیعی افزایش مییابند، اما نرخ این افزایش بهتدریج کاهش مییابد و همین مسأله استفاده از مقدار زیاد نانوپلاکتهای گرافنی را با توجه به قیمت بالای آنها در مقایسه با الیاف توجیه ناپذیر مینماید.

شکل (۷) به بررسی تأثیر کسر جرمی الیاف بر فرکانسهای طبیعی پوسته اختصاص یافته است. چنانچه در این شکل مشاهده میشود، با افزایش کسر جرمی الیاف مقدار فرکانس طبیعی در بیشتر مودها افزایش و در برخی مودها کاهش میابد. دلیل این رفتار متفاوت آن است که با افزایش کسر جرمی الیاف، همزمان کسر جرمی زمینه پلیمری و نانوپلاکتهای گرافنی کاهش مییابد که اولی نسبت به الیاف نسبت سفتی به چگالی کمتری دارد اما دومی نسبت به الیاف از نسبت سفتی به چگالی بالاتری برخوردار است.

۵– جمع بندی

در این مقاله ارتعاشات آزاد پوستههای مخروطی کامپوزیتی تقویتشده با نانویلاکتهای گرافنی و الیاف، مستقر بر یک بستر پاسترناک مورد بررسی قرار گرفت. پوسته بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول مدلسازی شد و خواص مکانیکی مؤثر ساختار سەفازى با استفادە از قانون اختلاط، مدل ھاليين-تسای و روابط میکرومکانیکی محاسبه شدند. معادلات حاکم و شرایط مرزی متناظر با استفاده از اصل هامیلتون استخراج و بهصورت نيمه تحليلي حل شدند. نتايج مهم بدست آمده از اين پژوهش را می توان در زیر جمع بندی نمود: 🖌 با افزایش مقدار زاویه نیمرأس مخروط فرکانس طبیعی در بیشتر مودهای ارتعاشی پوسته کاهش می یابد. 🗸 هر چه میزان تقید در مرزهای پوسته بیشتر باشد. فركانسهاي طبيعي پوسته افزايش پيدا ميكنند. میزان تأثیر شرایط مرزی در دهانهی بزرگتر پوسته (x=L) بیشتر از تأثیر شرایط مرزی در دهانهی کوچکتر آن (x=0) مى باشد. ◄ با افزودن مقداری ناچیز از نانویلاکتهای گرافنی می توان شاهد رشدی چشمگیر در فرکانس طبیعی در تمامی مودها بود.

به قیمت بالای آنها مقرون به صرفه نمیباشد. با افزایش کسر جرمی الیاف مقدار فرکانس طبیعی در بیشتر مودها افزایش و در برخی مودها کاهش مییابد.

 ◄ با افزایش هر چه بیشتر کسر جرمی نانوپلاکتهای گرافنی نرخ رشد فرکانسهای طبیعی بهتدریج کاهش مییابد و به همین دلیل استفاده از مقدار زیاد نانوپلاکتهای گرافنی با توجه

10. shallow shells

11. non-conservative

9. carbon nanotubes (CNTs)

12. circumferential wave number

- 1. graphene nanoplatelets (GNPs)
- 5. Hamilton's principle
- 2. the first-order shear deformation theory (FSDT)
 - (1
- (DQM) 7. doubly-curved panels

6. the differential quadrature method

- 3. Pasternak
- 4. Halpin-Tsai model
- 8. post buckling

- 1. Rafiee, M. A., Rafiee, J., Wang, Z., Song, H., Yu, Z.Z., and Koratkar, N., "Enhanced Mechanical Properties of Nanocomposites at Low Graphene Content", *ACS Nano*, Vol. 3(12), pp. 3884-3890, 2009.
- Tam, M., Yang, Z., Zhao, S., Zhang, H., Zhang, Y., and Yang, J., "Nonlinear Bending of Elastically Restrained Functionally Graded Graphene Nanoplatelet Reinforced Beams with an Open Edge crack", *Thin-Walled Structures*, Vol. 156, pp. 106972, 2020.
- Afshari, H., and Adab, N., "Size-Dependent Buckling and Vibration Analyses of GNP Reinforced Microplates Based on the Quasi-3D Sinusoidal Shear Deformation Theory", *Mechanics Based Design of Structures and Machines*, Vol. 50(1), pp. 184-205, 2020.
- Elmarakbi, A., Ciardiello, R., Tridello, A., Innocente, F., Martorana, B., Bertocchi, F., Cristiano, F., Elmarakbi, M., and Belingardi, G., "Effect of Graphene Nanoplatelets on the Impact Response of a Carbon Fibre Reinforced Composite", *Materials Today Communications*, Vol. 25, pp. 101530, 2020.
- 5. Afshari, H., "Effect of Graphene Nanoplatelet Reinforcements on the Dynamics of Rotating Truncated Conical Shells", *Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering*, Vol. 42(10), pp. 1-22, 2020.
- She, G.L., Liu, H.B., and Karami, B., "Resonance Analysis of Composite Curved Microbeams Reinforced with Graphene Nanoplatelets", *Thin-Walled Structures*, Vol. 160, pp. 107407, 2021.
- Hoang, V. N. V., Ninh, D.G., Van Bao, H., and Le Huy, V., "Behaviors of Dynamics and Stability Standard of Graphene Nanoplatelet Reinforced Polymer Corrugated Plates Resting on the Nonlinear Elastic Foundations", *Composite Structures*, Vol. 260, pp. 113253, 2021.

- 8. Liu, D., Zhou, Y., and Zhu, J., "On the Free Vibration and Bending Analysis of Functionally Graded Nanocomposite Spherical Shells Reinforced with Graphene Nanoplatelets: Three-Dimensional Elasticity Solutions", *Engineering Structures*, Vol. 226, pp. 111376, 2021.
- Zhang, L., Chen, Z., Habibi, M., Ghabussi, A., and Alyousef, R., "Low-Velocity Impac, Resonance, and Frequency Responses of FG-GPLRC Viscoelastic Doubly Curved Panel", *Composite Structures*, Vol. 269, pp. 114000, 2021.
- Tornabene, F., Bacciocchi, M., Fantuzzi, N., and Reddy, J. N., "Multiscale Approach for Three-Phase CNT/Polymer/Fiber Laminated Nanocomposite Structures", *Polymer Composites*, Vol. 40(1), pp. 102-126, 2019.
- Yousefi, A.H., Memarzadeh, P., Afshari, H., and Hosseini, S. J., "Agglomeration Effects on Free Vibration Characteristics of Three-Phase CNT/Polymer/Fiber Laminated Truncated Conical Shells", *Thin-Walled Structures*, Vol. 157, pp. 107077, 2020.
- 12. Yousefi, A.H., Memarzadeh, P., Afshari, H., and Hosseini, S. J., "Optimization of CNT/Polymer/Fiber Laminated Truncated Conical Panels for Maximum Fundamental Frequency and Minimum Cost", *Mechanics Based Design of Structures and Machines*, Vol. 51, pp. 3922-3944, 2023.
- Yousefi, A.H., Memarzadeh, P., Afshari, H., and Hosseini, S.J., "Dynamic Characteristics of Truncated Conical Panels Made of FRPs Reinforced with Agglomerated CNTs", *Structures*, Vol. 33, pp. 4701-4717, 2021.
- 14. Rafiee, M., Nitzsche, F., and Labrosse, M., "Modeling and Mechanical Analysis of Multiscale Fiber-Reinforced Graphene Composites: Nonlinear Bending, Thermal Post-Buckling and Large Amplitude Vibration", *International Journal of Non-Linear Mechanics*, Vol. 103, pp. 104-112, 2018.

مراجع

واژەنامە

- Karimiasl, M., Ebrahimi, F., and Mahesh, V., "On Nonlinear Vibration of Sandwiched Polymer-CNT/GPL-Fiber Nanocomposite Nanoshells", *Thin-Walled Structures*, Vol. 146, pp. 106431, 2020.
- 16. Jeawon, Y., Drosopoulos, G., Foutsitzi, G., Stavroulakis, G., and Adali, S., "Optimization and Analysis of Frequencies of Multi-scale Graphene/Fibre Reinforced Nanocomposite Laminates with Non-uniform Distributions of Reinforcements", *Engineering Structures*, Vol. 228, pp. 111525, 2021.
- 17. Reddy, J.N., *Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells: Theory and Analysis*, CRC press; 2003.
- Kaneko, T., "On Timoshenko's Correction for Shear in Vibrating Beams", *Journal of Physics D: Applied Physics*, Vol. 8(16), pp. 1927-1936, 1975.
- Affdl, J.H., and Kardos, J., "The Halpin-Tsai Equations: a Review", *Polymer Engineering & Science*, Vol. 16(5), pp. 344-352, 1976.
- 20. Naghdi, P., and Cooper, R., "Propagation of Elastic Waves in Cylindrical Shells, Including the Effects of Transverse Shear and Rotatory Inertia", *The Journal* of the Acoustical Society of America, Vol. 28(1), pp. 56-63, 1956.
- Afshari, H., "Free Vibration Analysis of GNP-Reinforced Truncated Conical Shells with Different Boundary Conditions", *Australian Journal of Mechanical Engineering*, Vol. 20, pp. 1363-1378, 2022.

- 22. Afshari, H., Ariaseresht, Y., Rahimian Koloor, S.S., Amirabadi, H., and Omidi Bidgoli, M., "Supersonic Flutter Behavior of a Polymeric Truncated Conical Shell Reinforced with Agglomerated CNTs", *Waves in Random and Complex Media*, 2022, https://doi.org/10.1080/17455030.2022.2082581.
- Afshari, H., and Amirabadi, H., "Vibration Characteristics of Rotating Truncated Conical Shells Reinforced with Agglomerated Carbon Nanotubes", *Journal of Vibration and Control*, Vol. 28(15-16), pp. 1894–1914, 2021.
- Amirabadi, H., Afshari, H., Afjaei, M. A., and Sarafraz, M., "Effect of Variable Thickness on the Aeroelastic Stability Boundaries of Truncated Conical Shells", *Waves in Random and Complex Media*, 2022, https://doi.org/10.1080/17455030.2022.2157517.
- 25. Reddy, J. N., "Energy Principles and Variational Methods in Applied Mechanics", John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2017.
- 26. Bert, C.W., and Malik, M., "Differential Quadrature Method in Computational Mechanics: a Review", *Applied Mechanics Reviews*, Vol. 49(1), pp. 1-28, 1996.
- 27. Sofiyev, A., and Schnack, E., "The Vibration Analysis of FGM Truncated Conical Shells Resting on Two-Parameter Elastic Foundations", *Mechanics* of Advanced Materials and Structures, Vol. 19(4), pp. 241-249, 2012.